

Reolink

TRACKMIX LTE PLUS 2

AKILLI 2K 4MP 4G LTE
PTZ SOLAR/BATARYALI
ÇİFT LENS KAMERA



Genel Bakış

Neden TrackMix LTE Plus 2 ?

Yüksek çözünürlük, **renkli gece görüşü** ve gelişmiş **yapay zeka** özellikleriyle güvenliğiniz her zaman kontrol altında.

Yüksek Çözünürlük & Gece Görüşü

Çift Yönlü Ses & Siren

IP65 Koruma Sınıfı

Time Lapse Özelliği

Çift Lens

4MP 2K Çözünürlük

4G LTE Bağlantısı

www.reolink.com

Super
HD

4MP 2K & 6X Hibrit Yakınlaştırma

Kristal netliğinde görüntüler ve videolar sunar. Daha fazla detay için yakınlaştırmamız yeterli olacaktır.



Yapay Zeka Analitik

Algoritma, önemli hareket desenlerini analiz eder ve size bildirim almanızı sağlar. Hareket tespiti, insan tespiti, araç tespiti ve hayvan tespiti.



Renkli Gece Görüşü

Üzerinde ki spot ışıkları sayesinde gece ve gündüz tam renkli bir görüntü sağlar. Ayrıca IR LED'ler sayesinde gece görüşünde siyah beyaz görüntü de alabilirsiniz.



Çift Yönlü Ses & Siren

Uzaktan iletişim için çift yönlü ses sistemi ile donatılmıştır. Üzerinde ki entegre edilmiş siren ile izinsiz giriş yapanları uyarabilirsiniz.



Time Lapse

Doğum günleri, inşaat işleri ve bitki büyümesi gibi uzun süren olayları kısa videolar halinde izleyin.



4G LTE Bağlantısı

İnternet erişiminin olmadığı alanlarda bile güvenliği elden bırakmayın! 4G LTE bağlantısına sahip TrackMix LTE Plus 2, SIM kart desteği sayesinde Wi-Fi gerektirmeden canlı görüntü aktarımı ve uzaktan izleme imkânı sunar. Nerede olursanız olun, gözünüz hep üstünüzde olsun.

Görüntü & Ses

Görüntü Sensörü
1/1.8"CMOS Sensor

Çözünürlük
2560x1440 (4 megapixels)
@15fps

Lens
f=2.8mm@F=1.0,
f=12mm@F=1.6 IR LED

Zoom
6x Hibrit Yakınlaştırma

Görüntü Sıkıştırma
H.264, H.265

Görüş Açısı
Yatay: 102°-38°
Dikey: 56°-22°
Çapraz: 107°-43°

Gece & Gündüz
IR-cut filtresi ve otomatik açıp kapatabilme özelliği

Renkli Gece Görüş
LED'ler:
2adet/3.3W/5700K/390 Lümen

Kızıl Ötesi Gece Görüş
30 metreye kadar (100ft) (LED:
2adet/2W/850nm)

Ses
Çift yönlü ses

Arayüz

Enerji Girişi
USB Type-C

Batarya Kapasitesi
12800mAh RLA-BP1

Solar Panel Uyumluluğu
Reolink Solar Panel Plus (30W)

Bant Frekansı
Avrupa versiyon: LTE FDD:
B1/B3/B7/B8/B20/B28A
WCDMA: B1/B8 "ABD
versiyon: LTE FDD:
B2/B4/B5/B12/B13/B14/B66/B
71" "Avustralya versiyon: LTE
FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B28
WCDMA: B1/B5/B8

Veri İletim
LTE FDD: Max 10Mbps(DL),
Max 5Mbps(UL) LTE TDD: Max
8.96Mbps(DL), Max
3.1Mbps(UL) HSPA+: Max
42Mbps(DL), Max
5.76Mbps(UL) UMTS: Max
384Kbps(DL), Max
384Kbps(UL)

SD Cart Yuvası
Maks. 128GB micro SD kart
destekler

Sıfırlama Düğmesi
Var

Ses Giriş-Çıkışı
Dahili mikrofon ve hoparlör.

Yazılım

Saniyede ki Kare Sayısı
Ana akış: 15fps'e Kadar

Tarayıcı Desteği
IE, Edge, Chrome, Firefox,
Safari

Platform Desteği
PC: Windows, Mac OS; Akıllı
Telefon: iOS, Android

Protokoller & Standartlar
HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP,
UPnP, RTSP, RTMP, SMTP, NTP,
DHCP, DNS, DDNS, P2P, FTP

Kullanıcı Erişimi
20 kullanıcı (1 admin hesap &
19 kullanıcı hesabı); 12 eş
zamanlı video izleme desteği(10
ikincil akış & 2 ana akış)

Akıllı Alarm
PIR, hareket algılama, kişi
algılama, araç algılama,
hayvan algılama

Kayıt Modları
Hareket kaydı, takvimli kayıt,
24/4 kayıt

Time Lapse
Var

Uyumlu Sistemler
Google Assistant/Reolink
Cloud (Bazı ülkelerde
mevcuttur.)

Çevre Koşulları

Çalışma Sıcaklığı
-20°C~55°C (14°F~131°F)

Nem
%20 ~ %85

Hava Koşulları
IP65

Mekanik

Boyutlar
Φ229x147x129mm (Kamera)
Φ150x184x277mm (Montaj Ayağı)
Φ403x25x396mm (Solar Panel)

Ağırlık
1.4kg

Garanti

2 Yıllık Garanti
2 yıllık garanti. Destek için
siteyi ziyaret edebilirsiniz.
<https://support.reolink.com/hc/en-us/>.



- 1 . IR LED & Spot LED
- 2 . IR LED
- 3 . Mikrofon

- 4 . Durum Işığı
- 5 . Güneş ışığı Sensörü
- 6 . PIR sensörü



- 1 . Solar Panel (30W)
- 2 . Batarya