

Reolink

GO ULTRA

4K 8MP AKILLI 4G LTE BATARYA VE GÜÇLÜ GÜNEŞ ENERJİLİ KAMERA



Overview

Neden GO Ultra ?

Reolink **Go Ultra** , Wi-Fi veya priz gibi geleneksel altyapıya ihtiyaç duymadan çalışan, yüksek performanslı ve **tamamen kablesiz** bir güvenlik kamerasıdır. Özellikle uzak bölgeler, kırsal alanlar ya da elektrik/internet erişiminin sınırlı olduğu yerler için mükemmel bir çözümdür.

4K Ultra HD Çözünürlük

4G LTE Bağlantı

Şarj Edilebilir Batarya ve **Güneş Enerjisi** Desteği

Çift Yönlü Ses & Siren

Akıllı Algılama ve **Anında Bildirimler**

Esnek depolama seçenekleri

Hava Koşullarına Dayanıklı Tasarım

Uzaktan erişim ve **Kontrol**

Zaman Atlamalı etkileyici videolar

www.reolink.com

4K

4K Çözünürlük

8MP sensörü sayesinde 3840 x 2160 çözünürlükte net ve detaylı görüntüler sunar. Bu da yüz tanıma, plaka okuma gibi güvenlik açısından kritik detayların kolayca görülmesini sağlar.



Yapay Zeka

Algoritma, uyarılar almanızı sağlayarak önemli hareket kalıplarını analiz eder. hareket algılama; kişi algılama; araç algılama; hayvan algılama



Şarj Edilebilir Pil ve Güneş Enerjisi

Uzun ömürlü, şarj edilebilir bir pile sahiptir. Ayrıca Reolink Solar Panel 2 (6W) ile güneş enerjisiyle desteklenebilir, böylece kesintisiz çalışmaya devam eder.



Çift Yönlü Ses & Siren

Uzaktan iletişim için dahili mikrofon ve hoparlör. Davetsiz misafirleri caydırmak için entegre siren.



Zaman Atlamalı Kayıt

Doğum günleri, bitki gelişimi ve inşaat gibi uzun vadeli süreçleri eğlenceli bir kısa videoda izleyin.



4G LTE Bağlantı

İnternet erişimi olmayan bölgelerde bile güvende kalın! 4G LTE bağlantısı ile donatılmış Go Ultra, SIM kart desteği sayesinde Wi-Fi gerektirmeden canlı video akışı ve uzaktan izleme imkânı sunar. Nerede olursanız olun, en önemli şeyleri gözünüzün önünde tutun.

Video ve Ses

Görüntü Sensörü

1/2.7" CMOS Sensörü

Çözünürlük

3840 x 2160 (8 megapiksel)
@15fps

Video Sıkıştırma

H.265

Görüş Alanı

Yatay: 105° Dikey: 55° Çapraz: 125°

Kızılötesi Gece Görüşü

10 metreye kadar (33 ft); LED: 6 adet/0,8w/850nm (IR kesme filtresiyle otomatik geçiş)

Kare Hızı

Ana akım: 10 fps -15 fps
(varsayılan: 15 fps) Alt akım: 10 fps -15 fps (varsayılan: 15 fps)

Kod Oranı

Ana akım: 1024Kbps - 4096Kbps (varsayılan: 3072Kbps) Alt akım: 64Kbps - 672Kbps (varsayılan: 672Kbps)

Ses

Çift yönlü ses

Güç

Pil

28Wh şarj edilebilir pil (Pil ömrü ayarlara, kullanıma ve sıcaklığa bağlı olarak değişir.)

Güneş Paneli

Reolink Güneş Paneli 2 (6W)

Arayüz

Güç Bağlantı Noktası

USB Type-C Bağlantı Noktası

SD Kart Yuvası

Maksimum 128 GB microSD kartı destekler

SIM Kart Yuvası

Nano SIM'i destekler

Sıfırlama Düğmesi

Var

Ses Girişi/Çıkışı

Dahili mikrofon ve hoparlör

3G/4G

Frekans Bantları

Avrupa: LTE FDD: B1/B3/B7/B8/B20/B28A
WCDMA: B1/B8 " "
Amerika: LTE FDD: B2/B4/B5/B12/B13/B14/B66/B71 " "
Avustralya: LTE FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B28
WCDMA: B1/B5/B8

Diğer Özellikler

Akıllı Alarm

PIR algılama; hareket algılama; kişi algılama; araç algılama; hayvan algılama

PIR Algılama Mesafesi

10 m'ye (33 ft) kadar ayarlanabilir

PIR Algılama Açısı

120° yatay

Kayıt Modları

Tetiklenen kayıt

Zaman Atlaması

Mevcut

Akıllı Ev Uyumluluğu

Google Asistan; Alexa

Bulut Depolama

Reolink Cloud'u destekler (belirli ülkelerde mevcuttur)

Desteklenen İşletim Sistemi

PC: Windows, Mac OS; Akıllı telefon: iOS, Android

Kullanıcı Erişimi

20 kullanıcı (1 yönetici hesabı ve 19 kullanıcı hesabı); 12'ye kadar eş zamanlı video akışını destekler (10 alt akış ve 2 ana akış)

Çalışma Ortamı

Çalışma Sıcaklığı

-10°C~55°C (14°F~131°F)

Çalışma Nemi

%20 ~ %85

Hava koşullarına dayanıklı

IP65

Boyut ve Ağırlık

Boyutlar

Φ75 x 194mm

Ağırlık

450 gr

Garanti

Sınırlı Garanti

2 yıllık sınırlı garanti. Destek için <https://support.reolink.com/hc/en-us/> adresini ziyaret edin.



- 1 Dahili IR LED
- 2 Durum LED'i
- 3 Gün Işığı sensörü
- 4 Lens
- 5 Dahili mikrofon
- 6 Dahili PIR sensörü
- 7 USB-C bağlantı noktası
- 8 Hoparlör



- 1 microSD kart yuvası
- 2 Nano SIM kart yuvası
- 3 Sıfırlama Düğmesi
- 4 Pil durumu LED'i